



APP SECURLAB PLUS



Centrale di allarme ibrida filo/radio con pannello touch e display grafico LCD. Frequenza 868MHz, alimentazione 15Vcc e batteria interna di backup. Kit base completo di 2 telecomandi. Combinatore telefonico GSM integrato per chiamate vocali, digitali (Contact ID) e SMS.

Invio messaggi vocali di evento di sistema e guida vocale per gestione interattiva da telefono tramite comandi DTMF.

Invio SMS con descrizione dettagliata dell'evento ed SMS di comando.

Interfaccia TCP per rete LAN integrata (RJ45) e protocollo SIA IP (vigilanze).

Interfaccia GPRS per connessione a rete dati alternativa o backup a linea ADSL e in grado di supportare il protocollo SIA IP (vigilanze).

Interfaccia TCP per rete LAN integrata (RJ45) e WI-FI (opzionale).

Totamente Web Server con gestione, controllo e programmazione da qualsiasi browser internet.

Gestione tramite tastiera a bordo, telecomandi, tastiera radio, pagina Web ed applicazione per smartphone iOS ed Android (SECURLAB PLUS).

Sistema P2P per connessione da App senza aperture porte sul router adsl.

Modo di inserimento impianto in Totale e/o Parziale.

8 zone filo, 32 zone radio, telecomandi, tastiera radio mono e bidirezionale, attuatori domotici bidirezionali per controllo carichi elettrici 220Vac.

Video verifica allarme con telecamere IP proprietarie (cablate e Wi-Fi) con registrazione video su SD Card (opzionale) e riproduzione da App.

Memorizzazione immagini e/o filmato su evento allarme di zona (programmabile) e rivisitazione dell'evento tramite App.

Sirena a bordo, sirena esterna radio auto-alimentata e sirena filo dedicata.

Uscita per alimentazione dispositivi filari 12Vcc / 100mA.

Uscita di allarme per comando dispositivi filari. Memoria di 120 eventi.

Ampia gamma di dispositivi radio per protezione interna ed esterna.



CARATTERISTICHE GENERALI

Specifiche Hardware

■ CONTENITORE PLASTICO CON TASTIERA TOUCH	L x A x P - 250 x 190 x 40mm
■ MENU VOCALE INTERATTIVO	SI
■ FREQUENZA RADIO	868MHz
■ ALIMENTAZIONE (ALIMENTATORE ESTERNO ASPINA)	15Vcc / 2A
■ USCITA PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI CABLATI	12Vcc - MAX 150mA
■ BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA	11,5V - 1100mA/h
■ CONTROLLO BATTERIA	SI
■ LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA' A BORDO	SI
■ CONTROLLO PRESENZARETE	SI
■ SIRENA A BORDO CENTRALE	SI
■ MODULO GSM / GPRS INTEGRATO	SI
■ MODULO TCP/IP INTEGRATO	SI
■ SCHEDA WI-FI	SI / OPZIONALE
■ INTERFACCIA WEB SERVER COMPATIBILE BROWSER INTERNET	SI
■ PROGRAMMAZIONE DA P.C. (WEB SERVER) O DA APP SECURLAB PLUS	SI
■ PROTOCOLLO DIGITALE CONTACT ID E SIA IP	SI
■ MESSAGGI VOCALI IN USCITA	SI
■ GESTIONE DTMF CON GUIDA VOCALE (COMANDO E STATO)	SI
■ MESSAGGI EMAIL	SI
■ MESSAGGI SMS IN USCITA	OGNI EVENTO
■ MESSAGGI SMS IN INGRESSO (COMANDO E STATO)	SI
■ NOTIFICHE PUSH	OGNI EVENTO
■ FUNZIONE VIVA VOCE	SI
■ VIDEO VERIFICA CON TELECAMERE IP DEDICATE	SI
■ CONNESSIONE P2P PER APP	SI

Specifiche Software

■ ZONE FILO A BORDO	8
■ ZONE RADIO (OLTRE LE ZONE FILO)	32
■ USCITE A BORDO	1
■ AREE	1
■ INSERIMENTO TOTALE E PARZIALE	SI
■ COPPIE DI ZONE IN AND	SI-8
■ TELECOMANDI E TASTIERE BIDIREZIONALI	MAX 8
■ TELECAMERE IP E WIFI DEDICATE	SI
■ SIRENE RADIO BIDIREZIONALI	1
■ CODICI UTENTE	16
■ CHIAVI PROX RFID	16
■ PROGRAMMATORE ORARIO / TIMER	SI-4
■ NUMERI DI TELEFONO VOCALE	MAX 4
■ NUMERI DI TELEFONO DIGITALE	2
■ SMS - EMAIL - CONTACT ID - SIA IP - GUIDA VOCALE	SI
■ COMANDO CARICHI ELETTRICI WIRELESS	MAX 16
■ AGGIORNAMENTO DATA E ORA CON TIME SERVER NTP E ORA LEGALE/SOLARE	SI
■ AGGIORNAMENTO FIRMWARE	SI
■ MEMORIA EVENTI	120
■ APP DEDICATA PER iOS / ANDROID (SECURLAB PLUS)	SI

Ogni prodotto Evoforce racchiude in sé funzionalità, potenzialità e soluzioni di grande innovazione. Per migliorare la qualità della vita a chi lo utilizza, e anche a chi lo installa. La sicurezza di oggi guarda al futuro. Evoforce lo anticipa. Con intelligenza. Con tecnologia. Con la forza di una serie di prodotti inimitabili.



Evoforce Srl

email : info@evoforce.it

web : www.evoforce.it

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTA IL SITO
WWW.SECURLAB.ONE

