



SECURFORCE
SECURITY ANYWHERE



MADE IN ITALY

voice  **e**
GSM **3**



SECURFORCE – Via Del Lavoro, 2/4 - 22100 - Como - Tel.+39 031525301 - Fax +39 031589882
www.securforce.it – info@securforce.it

DESCRIZIONE GENERALE

VOICE 3 GSM è un combinatore telefonico su rete gsm che può essere annoverato come il più piccolo della categoria. Di nuova concezione, realizzato utilizzando tecnologie innovative per ottenere un elevato standard di qualità. Tutte le funzioni sono totalmente gestite da un microprocessore. L'uso e la programmazione sono notevolmente semplificati e remotizzati grazie all'uso della sim card e di semplici messaggi sms.

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ 3 ingressi indipendenti di allarme liberamente programmabili con messaggio vocale o con messaggi sms personalizzabili.
- ✓ Priorità decrescente degli ingressi di allarme (ingresso 1 prioritario su 2 e 3, ingresso 2 prioritario su 3).
- ✓ Possibilità di risposta sullo stato dell'uscita.
- ✓ Partenza degli allarmi a mancanza di positivo o a mancanza di negativo programmabile.
- ✓ Ingresso di blocco chiamate d'allarme.
- ✓ Rubrica di 10 numeri telefonici da 20 cifre per canale.
- ✓ Rubrica di 10 numeri telefonici da 20 cifre dedicati alla funzione clip dell'uscita.
- ✓ 3 messaggi audio d'allarme distinti della durata di 12 secondi.
- ✓ 1 Uscita a collettore aperto comandabile da remoto programmabile come passo-passo o impulsivo.
- ✓ 1 Uscita a collettore aperto per segnalazione guasti.
- ✓ Accesso a programmazione da remoto tramite sms o locale con sim card e memorizzazione dei dati in memoria non volatile.
- ✓ Possibilità di blocco cicli di chiamata da remoto.
- ✓ Numero cicli di chiamata programmabile.
- ✓ Numero di ripetizione messaggio d'allarme programmabile.
- ✓ Lettura del credito residuo da remoto.
- ✓ Programmazione scadenza sim.
- ✓ Programmazione visibilità numero sim.
- ✓ Funzione esistenza in vita a periodicità programmabile.
- ✓ Lettura del livello di campo.
- ✓ Orario con programmazione automatica.
- ✓ Memoria eventi.
- ✓ Altoparlante monitor.
- ✓ Funzione Autoreset.
- ✓ Possibilità di collegamento batteria di backup.

ALIMENTAZIONE

- ✓ Tensione nominale 12Vcc \pm 10%
- ✓ Consumo 15mA in standby / 350mA in allarme

